



50x80mm

  BJ-03 Instrukcja obsługi	Jeśli posiadasz urządzenie bez obsługi Magsafe (od iPhone 12 w zwyż) lub chcesz nosić etui podczas ładowania, możesz wybrać następujące dwie opcje: 1 Wykorzystanie adaptera MagSafe Nie ma ograniczeń co do modelu. Można używać z wszystkimi telefonami komórkowymi oraz etui, a adapter mocujesz z tyłu lub na etui telefonu.  Uwaga: - Wyczyść powierzchnię, na której chcesz nakleić adapter. Powierzchnia powinna być gładka. - Etui na telefon komórkowy wykonane z olejostego materiału wpływa na przyczepność. Nie zaleca się naklejania adaptera na etui wykonane z takich materiałów jak silikon. - Przed naklejeniem adaptera upewnij się, że adapter jest na właściwej pozycji. Klej jest mocny, więc powtórzenie czynności może być kłopotliwe. Po naklejeniu należy adapter docisnąć i pozostawić na kilka minut. Klej adaptera zwiąże poprawnie do 2h od naklejenia.	2 Wykorzystanie etui z funkcją MagSafe Etui, które posiada funkcję MagSafe może być użyte bez potrzeby instalacji adaptera.  Wyświetlacz LED Wyświetlacz wskazuje procentowy stan naładowania urządzenia. - Podczas szybkiego ładowania zaświeci się ikona ⚡ - Gdy urządzenie jest ładowane, wskaźnik poziomu naładowania będzie migać. Gdy wyświetlacz będzie wskazywał 100%, urządzenie jest w pełni naładowane i gotowe do użycia. 	  BJ-03 User manual	If your phone is not of the above models, other models or you want to wear a case, you can choose the following two options: 1 Using MagSafe adapter ring There is no limit on the model, all mobile phones/shells can be used, and the magnetic sheet is attached On the back of the phone or on the phone case.  Note: - Clean the laminating surface of the magnetic adapter ring, it needs to be laminated on a smooth, flat, and non-porous plane, it is not recommended to be laminated on a rough and uneven surface. - Cell phone case made of oily material affect adhesion, such as liquid silicone, not recommended. - The first time you paste, please be sure to paste the correct position, not repeat the paste. After pasting, you need to press it fits perfectly and leave it to be laminated on a rough and uneven surface for more than 2 hours. (Do not pull the magnetic adapter ring within 2 hours)	2 Using the MagSafe case Mobile phone case with magnetic suction ring on the market can be directly adsorbed.  LED Display The display indicates the percentage of charge of the device. - During fast charging, the icon will light up. - When the device is charging, the charge level indicator will flash. When the display shows 100%, the device is fully charged and ready for use. 
Funkcje urządzenia Urządzenie wspiera ładowanie jednocześnie do 3 urządzeń i maksymalnej mocy ładowania do 15W.  Beprzewodowe ładowanie wspiera wszystkie telefony, zegarki, słuchawki, tablety oraz inne urządzenia, które posiadają funkcję ładowania bezprzewodowego. Port USB-C wspiera ładowanie telefonów, zegarków, słuchawek oraz innych urządzeń.  Do poprawnego działania wymagany jest kabel USB-C do USB-C oraz źródło zasilania o mocy co najmniej PD 20W 	Sposób użycia - Kliknij przycisk, aby włączyć urządzenie. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby wyłączyć. Pierwsze użycie wymaga kliknięcia przycisku, aby aktywować funkcję autostartu. Po aktywacji wystarczy podłączyć urządzenie do tylniej części telefonu, aby automatycznie się obudziło i rozpoczęło ładowanie. - Funkcja 3 w 1 : Urządzenie obsługuje bezprzewodowe ładowanie telefonów, zegarków i słuchawek. Telefony obsługują szybkie ładowanie bezprzewodowe 7.5 W, słuchawki obsługują 5W, zegarki obsługują do 2.5W. - Jak ładować dwa telefony jednocześnie: Podłącz urządzenie z tyłu telefonu w celu ładowania bezprzewodowego, a następnie użyj kabla do ładowania, aby naładować drugi telefon. - Jednoczesne ładowanie i rozładowywanie. Użyj ładowarki do ładowania urządzenia przez port USB-C oraz użyj urządzenia do bezprzewodowego ładowania telefonu. Specyfikacja Wejście USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Wyjście ładowanie indukcyjne: 2.5W / 5W / 7.5W / 10W / 15W Moc maksymalna: 22.5W Wydajność przetwornicy: 60% (5V/2A) Pojemność baterii: - 5000mAh / 3.85V / 19.25Wh - znamionowa poj.: 3000mAh (5V/2A) - 10000mAh / 3.85V / 38.5Wh - znamionowa poj.: 6000mAh (5V/2A) Typ baterii: Litowo-Polimerowa Wymiary: - 5000mAh: 66x104x7.8 mm - 10000mAh: 66x104x13.5 mm	Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby zapobiec obrażeniom osób lub uszkodzeniom urządzenia: - Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu. - Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu. - Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką. - Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu. Właściwe usuwanie To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Deklaracja zgodności Firma Toptel.pl oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Polsce. Przejdź do witryny www.toptel.pl/deklaracja, aby wyświetlić Deklarację zgodności. Producent: Toptel.pl Wolkowicz Sp. k., ul. Niepokalanej Panny Marii 111B, 31-589 Kraków, Poland Wyprodukowano w Chinach 	Features The device supports simultaneous charging of up to 3 devices and a maximum charging power of up to 15W.  Wireless charging supports all phones, watches, headphones, tablets and other devices that have wireless charging functions. The USB-C port supports charging of phones, watches, headphones and other devices.  A USB-C to USB-C cable and a power source of at least PD 20W are required for proper operation 	How to use - Click the button to turn the device ON. Double-click the button to switch OFF. The first use requires clicking the button to activate the autostart function. Once activated, simply connect the device to the back of your phone to automatically wake up and start charging. 3-in-1 function: The device supports wireless charging of phones, watches and headphones. Phones support 7.5W fast wireless charging, headphones support 5W, watches support up to 2.5W. - How to charge two phones simultaneously: Connect the device on the back of the phone for wireless charging, then use the charging cable to charge the other phone. - Charging and discharging at the same time: Use the charger to charge your device via the USB-C port and use the device to charge your phone wirelessly. Product parameters Input USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Output USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Wireless charging output: 2.5W / 5W / 7.5W / 10W / 15W Total output: 22.5W Conversion: 60%(5V/2A) Battery capacity: - 5000mAh / 3.85V / 19.25Wh - rated capacity: 3000mAh (5V/2A) - 10000mAh / 3.85V / 38.5Wh - rated capacity: 6000mAh (5V/2A) Battery type: Lithium-Polymer Size: - 5000mAh: 66x104x7.8 mm - 10000mAh: 66x104x13.5 mm	Safety information Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. Follow the warnings below to prevent injuries or damage to the device: - Use the product for its intended purpose, as improper use may damage the product. - Do not expose the device to moisture, heat, sunlight or use the product in a dusty environment. - Clean the device only with a dry cloth. - Making repairs or modifications to the device yourself will void the warranty and may damage the product. - Hitting or dropping the product may damage it. Correct disposal: This marking on the product, accessories or documentation indicates that this equipment, after its useful life, may not be placed together with other household waste. The user is obliged to hand it over to waste electrical and electronic equipment collectors. Collectors, including local collection points, shops and communal units set up an appropriate system allowing to return such equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components and improper storage and handling of such equipment. Declaration of Conformity Toptel.pl declares that this device complies with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in Poland. Go to www.toptel.pl/deklaracja to view the Declaration of Conformity. Producer: Toptel.pl Wolkowicz Sp. k., ul. Niepokalanej Panny Marii 111B, 31-589 Kraków, Poland Made in China 